

大ホール 照明設備詳細

調光卓	松村電機 F153-Ⅲ (JASCOI、USB対応) プリセットフェーダー : 100本×3段 記憶シーン数 : 1000シーン チャンネル数 : 2048チャンネル ※DMX回線は、調光室DMXパッチ盤を経由します。	
LB1 (1sus) *ボォーダー共吊り	C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) ボォーダーライト : 200w4色 (1色18灯・コンセント切替付きC型20A 8回路) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口)	
LB2 (2sus) *ボォーダー -文字幕 } 共吊り	C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) ボォーダーライト : 200w4色 (1色25灯・コンセント切替付きC型20A 8回路) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口)	
LB3 (3sus) *ボォーダー -文字幕 } 共吊り	C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) ボォーダーライト : 200w4色 (1色18灯・コンセント切替付きC型20A 8回路) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口)	
4sus	C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口)	
UH	2段吊り 6色 (#71・#72・#78・#63・#22・#W) 500w×144台 (1色24灯) C型20A 36回路 (1色6回路)	
LH	4色 (#72・#59・#22・#40) 300w8灯×12台 (1色24灯) C型30A 12回路 (下・中・上 各4回路)	
1CL	1kwトツ48台×2段 (2台1回路) 電動首振り (650Wランプピン) ×2台 C型20A 24回路+C型30A 4回路 (直回路) DMX OUT × 2	
2CL	1.5kwトツ32台×2段 (2台1回路) C型20A 16回路+C型30A 2回路 (直回路) DMX OUT × 2 2kwクセノンピン×4台 { USHIO SUPERSOL-2008SR ×2台 サンビーム ×2台	
FR	下手	1kwトツ24台×6段 (2台1回路) 1kwPar4台 (2台1回路) + ソースフォー26° 1台 C型20A 16回路 (空き1回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMX OUT × 2
	上手	1kwトツ24台×6段 (2台1回路) 1kwPar4台 (2台1回路) + ソースフォー26° 1台 C型20A 16回路 (空き1回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMX OUT × 2

ポォータルタワー	下手	1kwトツ2台×3段 (2台1回路) C型20A 6回路 (空き3回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMXコネクタBox { DMX OUT×2 C型30A 1回路 (直回路とコンモ) C型20A 3回路 (空き3回路とコンモ)
	上手	1kwトツ2台×3段 (2台1回路) C型20A 6回路 (空き3回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMXコネクタBox { DMX OUT×2 C型30A 1回路 (直回路とコンモ) C型20A 3回路 (空き3回路とコンモ)
トォーメンタルタワー	下手	750wインステップ1台×8段 (2台1回路) C型20A 4回路 (下段の1回路は袖明りの回路として使用中) DMXコネクタBox { DMX OUT×1 C型30A 1回路 (直回路)
	上手	750wインステップ1台×8段 (2台1回路) C型20A 4回路 (下段の1回路は袖明りの回路として使用中) DMXコネクタBox { DMX OUT×1 C型30A 1回路 (直回路)
舞台奥 コネクタBox	下手	C型30A 2回路 (直回路) DMX IN×2 / OUT×2
	上手	C型30A 2回路 (直回路) DMX IN×2 / OUT×2
仮設電源盤 (上下単独)	下手	3相4線 200A 60KVA (端子サイズ10mm) 単相3線 300A 60KVA (端子サイズ10mm) C型30A 2回路 (端子盤とコンモ) DMX IN × 2 / OUT × 2
	上手	3相4線 200A 60KVA (端子サイズ10mm) 単相3線 300A 60KVA (端子サイズ10mm) C型30A 2回路 (端子盤とコンモ) DMX IN × 2 / OUT × 2
客席内DMX (持込み卓用)	中通路	C型30A 1回路 (直回路)
	うしろ	DMX IN × 4
	1階席 後方	C型30A 1回路 (直回路) DMX IN × 4
センターピン	クセノンピン2kw (USHIO SUPERSOL-2008SR) ×4台	

予告なく変更することがありますので、お問合せください。

2024年7月