

大ホール 照明設備詳細

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調光卓 | 松村電機 F153Ⅲ (JASCO対応/USBのみ/FAT16,FAT32) プリセットフェーダー : 100本×3段 記憶シーン数 : 1000シーン チャンネル数 : 2048チャンネル ※DMX回線は、調光室DMXパッチ盤を経由します。 | |
| LB1 (1sus) *ポーター共吊り | C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) ポーターライト : 200w4色 (1色18灯・コンセント切替付きC型20A 8回路) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口) | |
| LB2 (2sus) *ポーター -文字幕 共吊り | C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) ポーターライト : 200w4色 (1色25灯・コンセント切替付きC型20A 8回路) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口) | |
| LB3 (3sus) *ポーター -文字幕 共吊り | C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) ポーターライト : 200w4色 (1色18灯・コンセント切替付きC型20A 8回路) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口) | |
| 4sus | C型20A 24回路+C型30A 4回路 (C型20Aとコンモ) DMX OUT × 2 直回路 { C型60A 2回路 (C型30A 4回路に分岐してあります) D型20A 2回路 (1回路 2ヶ口) | |
| UH | 2段吊り 6色 (#71・#72・#78・#63・#22・#W) 500w×144台 (1色24灯) C型20A 36回路 (1色6回路) | |
| LH | 4色 (#72・#59・#22・#40) 300w8灯×12台 (1色24灯) C型30A 12回路 (下・中・上 各4回路) | |
| 1CL | 1kwトツ48台×2段 (2台1回路) 電動首振り (650Wランプピン) ×2台 C型20A 24回路+C型30A 4回路 (直回路) DMX OUT × 2 | |
| 2CL | 1.5kwトツ32台×2段 (2台1回路) C型20A 16回路+C型30A 2回路 (直回路) DMX OUT × 2 2kwクセノンピン×4台 { USHIO SUPERSOL-2008SR ×2台 サンビーム ×2台 } | |
| FR | 下手 | 1kwトツ24台×6段 (2台1回路) 1kwPar4台 (2台1回路) + ソースフォー26° 1台 C型20A 16回路 (空き1回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMX OUT × 2 |
| | 上手 | 1kwトツ24台×6段 (2台1回路) 1kwPar4台 (2台1回路) + ソースフォー26° 1台 C型20A 16回路 (空き1回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMX OUT × 2 |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポータルタワー | 下手 | 1kwトツ2台×3段 (2台1回路) C型20A 6回路 (空き3回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMXコネクタBox { DMX OUT×2 C型30A 1回路 (直回路とコンモ) C型20A 3回路 (空き3回路とコンモ) } |
| | 上手 | 1kwトツ2台×3段 (2台1回路) C型20A 6回路 (空き3回路) + C型30A 1回路 (直回路) DMXコネクタBox { DMX OUT×2 C型30A 1回路 (直回路とコンモ) C型20A 3回路 (空き3回路とコンモ) } |
| トータルタワー | 下手 | 750wインステップ1台×8段 (2台1回路) C型20A 4回路 (下段の1回路は袖明りの回路として使用中) DMXコネクタBox { DMX OUT×1 C型30A 1回路 (直回路) } |
| | 上手 | 750wインステップ1台×8段 (2台1回路) C型20A 4回路 (下段の1回路は袖明りの回路として使用中) DMXコネクタBox { DMX OUT×1 C型30A 1回路 (直回路) } |
| 舞台奥 コネクタBox | 下手 | C型30A 2回路 (直回路) DMX IN×2 / OUT×2 |
| | 上手 | C型30A 2回路 (直回路) DMX IN×2 / OUT×2 |
| 仮設電源盤 (上下単独) | 下手 | 3相4線 200A 60KVA (端子サイズ10mm) 単相3線 300A 60KVA (端子サイズ10mm) C型30A 2回路 (端子盤とコンモ) DMX IN × 2 / OUT × 2 |
| | 上手 | 3相4線 200A 60KVA (端子サイズ10mm) 単相3線 300A 60KVA (端子サイズ10mm) C型30A 2回路 (端子盤とコンモ) DMX IN × 2 / OUT × 2 |
| 客席内DMX (持込み卓用) | 中通路 | C型30A 1回路 (直回路) |
| | うしろ | DMX IN × 4 |
| | 1階席 後方 | C型30A 1回路 (直回路) DMX IN × 4 |
| センターピン | クセノンピン2kw (USHIO SUPERSOL-2008SR) ×4台 | |

予告なく変更することがありますので、お問合せください。

2025年4月