

# 杜のホールはしもと ホール照明資料 No.1

2017年10月現在

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1 ミウヰ橋本7F

舞台間口17m~14m 高さ10m~7m 奥行き10.8m 客席 535席 (1階席401席・2階席134席)

TEL 042-775-3811

吊物(美術バトン・SUS・ボーダー等)は、すべて電動操作ですが、美術バトン以外タツパのメモリはできません

FAX 042-700-2666

## 調光卓 丸茂プリティナA

プリセットフェーダー 100本×3段 タッチスイッチ付

シーンメモリー MAX500シーン クロスフェーダー A/B1組 (タイム無し)

スタックフェーダー 10本×10ページ タッチスイッチ付

グループフェーダー 6本 段マスターはありません

チェイスフェーダー 2本 10ステップ(スタック使用)

名 称		仕 様 等	備 考
アッパーホリゾンライト	UH 8色	ハロゲン500w×128灯 共吊はできません (71・72・78・63・22・W)	16灯×4色×2段 色枠 206×246mm
ローアホリゾンライト	LH 4色	ハロゲン500w×64灯 (72・59・22・40)	16灯×4色 色枠 206×246mm
プロセニウム サスペンションライト	PS 1kw凸(250)×6台 1kw凸(250S)×14台	3kw×16回路 C型20Aコンセント×48 DMX OUT×2口 直回路3kw (C型30A×1 平行15A×1)	スノコ固定で昇降しません 吊替え、シュートは大変です ドン前カマチ上ぐらいの位置
サスペンションライト	1SUS~3SUS ナナメ 120H×12台 地明かり 120 4台3色 1、2SUS 1kw凸×2台 4SUS 地明かり 120 5台4色	3kw×16回路 C型20Aコンセント×48 DMX OUT×2口 直回路3kw (C型30A×1 平行15A×1)	最大荷重400kg 間口有効範囲9間
ボーダーライト	1B・2B 上下回路4色 中回路4色	200w×72灯 切り替え 8回路 (うち2回路作業灯) 共吊パイプ付	18灯×4色(72. 78. W) C型20A×24口 間口有効範囲9間 最大荷重150kg
トーマンタルライト	TL上手・下手 上段 1kw凸×2台 リクリ25度×2台 1kw凸×2台 下段 リクリ25度×2台	3kw×4回路 C型20Aコンセント×8 DMX OUT×1口 直回路2kw (C型20A×1 平行15A×1)	鉄骨枠固定式 ドン帳中床面高3m あまり当たりはとれません

名 称		仕 様 等	備 考
フロントサイドライト	FR上手・下手 上段 リクリ25度×4台 1kw凸×4台 4段 下段 ソースフォー26度×4台	3kw×12回路 C型20Aコンセント×24 DMX OUT×2口 直回路3kw×2 (C型30A×2 平行15A×2)	横4台×6段 1回路2台
シーリングライト	1CL 1kw凸×36台 リクリ25度×4台 2CL 1. 5kw凸×16台	3kw×20回路 C型20Aコンセント×40 DMX OUT×2口 直回路3kw×2 (C型30A×2 平行15A×2) 4kw×8回路 C型30Aコンセント×16 DMX OUT×2口 直回路3kw×2 (C型30A×2 平行15A×2)	上段下段の2段です 少し湾曲しています 中央はセンターピンルーム 上下になります 色枠 10インチ
センタールーム	2CL 映写室	2kwクセノンピン×2 2kwクセノンピン×2	XPS-2008SR XPS-2008SR
バルコニーコンセント	BL上手・下手	3kw×各1回路 C型20Aコンセント×2口	2階席
フロアーコンセント	上花道 下花道 本フットライト 上手FC 下手FC 上オク 下オク 上LHC 下LHC 上直60A 下直60A	C型30A×2 C型30A×2 C型30A×4 C型30A×16 C型30A×16 C型30A×4 C型30A×4 C型60A×4 C型60A×4 C型60A×1 C型60A×1	上下コンモ 4口×4箇所 4口×4箇所
天井反射板ライト	1天反 2天反 コンダクタースポット	ハロゲン1kw×24 ハロゲン1kw×20 500wフレネル×2	2サスの1~12回路使用 3サスの1~10回路使用 2サスの13回路使用

移動用器材・備品・設備など

スポットライトなど

名称	型番	数量		
平凸レンズスポット	500w	LNC2-200	16	
	1kw	LNC2-250	22	
フレネルレンズスポット	500w	LNM2-95S2	12	
	1kw	LNM2-120S2 (SUSはLNF2-120)	22	
	1.5kw	FQH	20	
ハイベックスレンズ	1kw	LNH2-120H	20	
ソースフォー	750w	50°	ホルダーは Bタイプです	16
		36°		16
	575w	26°		12
PAR-64	1kw	N	SPHⅢ	24
		M		8
	500w	M		20
		VN		20
ACライト 6inショート24v (松村) (ケーブル長 1.5m/つなぎ無し)	240w	LW-6 旧スピナー球	48 (12組)	
スピナー100v	250w		6	
フットスポット	500w	FPQ 色枠150×150mm	8	
マシーンスポット	1kw	EPD	4	
ディスク		VSD	2	
スパイラル		ESM-A	2	
スライドキャリア		ESC-1	2	
先玉(4, 6, 8インチ)		OL	各2	
(10, 12, 16インチ)		SDD		
ミニブル (東芝ライテック)	1kw	MB-2	4	
ストロボ250wx2 (東京舞台照明)	500w	KM-14S (アンプ別)	2組	
波エフェクト(箱波)	1kw	NAE	4	
ミラーボール	丸450mm	吊式	1	
	楕円 240×400mm	置式	1	
本フット 12灯 4色	60wx12	72 78 W	6	
花道フット 12灯 2色 ※	60wx12	W	6	

※ 花道自体の幅が狭いため、花道所作台を使用した際、花道フットライトは置けません (仕込不可)

ケーブル

名称	数量
C型20A~20A 1m	12
C型20A~20A 3m	30
C型20A~20A 5m	30
C型20A~20A 10m	29
C型20A~20A 2又	40
C型20A~平行 BOX	6
C型30A~20A 1m	24
C型30A~20A 3m	20
C型30A~20A 5m	20
C型30A~20A 10m	20
C型30A~20A 2又	20
C型30A~20A 3又	20
C型30A~平行 BOX	6
C型30A~30A 3m	20
C型30A~30A 5m	20
C型30A~30A 10m	20
C型30A~30A 2又	20
C型60A~30A 2又	10

スタンド・ベース類 その他

名称	数量
丸ベーススタンド	16
3又ベーススタンド	4
3又キャスト ハイスタンド	4
ベース	40
3連トンボ	10
ハンガー	120
ロングハンガー	6
自在ハンガー	4
バンドア 1.5kwFQH専用	20
8インチ用	8
シート・ホルダー	台数分
介錯棒	2

仮設電源

名称	仕様等	備考	
持込照明用分電盤 上手下手個別	3相4線 100v200A	C型60A×4 C型30A×4 平行2口15A×1 端子台10mm	位置 上下ホリ裏
	3相3線 200v60A	端子台8mm DMX(キャノン5p) IN×1口 OUT×2口	
持込音響用分電盤 上手下手個別	単相3線 100v225A	C型30A×8 平行2口15A×4 端子台8mm	位置 上下花道裏 200v取れます
持込照明卓用 客席電源		平行2口15A×1 DMX(キャノン5p)×1口	位置 1階席後方 (15列18・19)

注意

リクリリについて: 型番は、ECR-25C-750w

色枠はITOと同サイズの 150×150mm

ケーブルについて: 当ホールはすべてC型コネクターです。T型変換等はありません

左記以外、ポーターケーブルなどありません

仮設卓について: 持込卓は客席1階後方にて使用できます

ホールのユニットを使用の際、DMX-INの回線はあります

DMXミキサー(調光室): IN×3 OUTパラ×2

COMOSのデータは読み込めますが、フォーマットは出来ません

社のホールはしもと ホール照明DMXアドレス一覧

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
負荷名称	FL①	FL②	FL③	FL④	FL⑤	FL⑥		
DMX	9	10	11	12	13	14	15	16
負荷名称	1B下上1	1B下上2	1B下上3	1B下上4	1B中1	1B中2	1B中3	1B中4
	<small>W</small>	<small>72</small>	<small>W</small>	<small>78</small>	<small>W</small>	<small>72</small>	<small>W</small>	<small>78</small>
DMX	17	18	19	20	21	22	23	24
負荷名称	2B下上1	2B下上2	2B下上3	2B下上4	2B中1	2B中2	2B中3	2B中4
	<small>W</small>	<small>72</small>	<small>W</small>	<small>78</small>	<small>W</small>	<small>72</small>	<small>W</small>	<small>78</small>
DMX	25	26	27	28	29	30	31	32
負荷名称	1S1	1S2	1S3	1S4	1S5	1S6	1S7	1S8
DMX	33	34	35	36	37	38	39	40
負荷名称	1S9	1S10	1S11	1S12	1S13	1S14	1S15	1S16
DMX	41	42	43	44	45	46	47	48
負荷名称	2S1	2S2	2S3	2S4	2S5	2S6	2S7	2S8
DMX	49	50	51	52	53	54	55	56
負荷名称	2S9	2S10	2S11	2S12	2S13	2S14	2S15	2S16
DMX	57	58	59	60	61	62	63	64
負荷名称	3S1	3S2	3S3	3S4	3S5	3S6	3S7	3S8
DMX	65	66	67	68	69	70	71	72
負荷名称	3S9	3S10	3S11	3S12	3S13	3S14	3S15	3S16
DMX	73	74	75	76	77	78	79	80
負荷名称	4S1	4S2	4S3	4S4	4S5	4S6	4S7	4S8
DMX	81	82	83	84	85	86	87	88
負荷名称	4S9	4S10	4S11	4S12	4S13	4S14	4S15	4S16
DMX	89	90	91	92	93	94	95	96
負荷名称	PS1	PS2	PS3	PS4	PS5	PS6	PS7	PS8
DMX	97	98	99	100	101	102	103	104
負荷名称	PS9	PS10	PS11	PS12	PS13	PS14	PS15	PS16
DMX	105	106	107	108	109	110	111	112
負荷名称	TL上1	TL上2	TL上3	TL上4	TL下1	TL下2	TL下3	TL下4
DMX	113	114	115	116	117	118	119	120
負荷名称	FS上1	FS上2	FS上3	FS上4	FS上5	FS上6	FS上7	FS上8
DMX	121	122	123	124	125	126	127	128
負荷名称	FS上9	FS上10	FS上11	FS上12	FS下1	FS下2	FS下3	FS下4

DMX	129	130	131	132	133	134	135	136
負荷名称	FS下5	FS下6	FS下7	FS下8	FS下9	FS下10	FS下11	FS下12
DMX	137	138	139	140	141	142	143	144
負荷名称	1CL1	1CL2	1CL3	1CL4	1CL5	1CL6	1CL7	1CL8
DMX	145	146	147	148	149	150	151	152
負荷名称	1CL9	1CL10	1CL11	1CL12	1CL13	1CL14	1CL15	1CL16
DMX	153	154	155	156	157	158	159	160
負荷名称	1CL17	1CL18	1CL19	1CL20	CLR1	CLR2	CLR3	
DMX	161	162	163	164	165	166	167	168
負荷名称	2CL1	2CL2	2CL3	2CL4	2CL5	2CL6	2CL7	2CL8
DMX	169	170	171	172	173	174	175	176
負荷名称	F1	F2	F3	F4	花F上1	花F上2	花F下1	花F下2
DMX	177	178	179	180	181	182	183	184
負荷名称	FC上1	FC上2	FC上3	FC上4	FC上5	FC上6	FC上7	FC上8
DMX	185	186	187	188	189	190	191	192
負荷名称	FC上9	FC上10	FC上11	FC上12	FC上13	FC上14	FC上15	FC上16
DMX	193	194	195	196	197	198	199	200
負荷名称	FC下1	FC下2	FC下3	FC下4	FC下5	FC下6	FC下7	FC下8
DMX	201	202	203	204	205	206	207	208
負荷名称	FC下9	FC下10	FC下11	FC下12	FC下13	FC下14	FC下15	FC下16
DMX	209	210	211	212	213	214	215	216
負荷名称	FC奥上1	FC奥上2	FC奥上3	FC奥上4	FC奥下1	FC奥下2	FC奥下3	FC奥下4
DMX	217	218	219	220	221	222	223	224
負荷名称	BL上1	BL下1						
DMX	225	226	227	228	229	230	231	232
負荷名称	LH上1	LH上2	LH上3	LH上4	LH下1	LH下2	LH下3	LH下4
	<small>40</small>	<small>22</small>	<small>59</small>	<small>72</small>	<small>40</small>	<small>22</small>	<small>59</small>	<small>72</small>
DMX	233	234	235	236	237	238	239	240
負荷名称	UH上1	UH上2	UH上3	UH上4	UH上5	UH上6	UH上7	UH上8
	<small>W</small>	<small>71</small>	<small>W</small>	<small>72</small>	<small>W</small>	<small>63</small>	<small>78</small>	<small>22</small>
DMX	241	242	243	244	245	246	247	248
負荷名称	UH下1	UH下2	UH下3	UH下4	UH下5	UH下6	UH下7	UH下8
	<small>W</small>	<small>71</small>	<small>W</small>	<small>72</small>	<small>W</small>	<small>63</small>	<small>78</small>	<small>22</small>
No.	249	250	251	252	253	254	255	256
負荷名称	客席①	客席②	客席③	客席④	客席⑤	客席⑥	客席⑦	客席⑧
	<small>1・2列目</small>	<small>親子室</small>	<small>3列目</small>		<small>4列目</small>	<small>2階席壁面</small>	<small>1階席オク壁面</small>	<small>1階席ヨコ壁面</small>

社のホールはしもと ホール照明DMXアドレス一覧 客電配置図

No.	249	250	251	252	253	254	255	256
名称	客席①	客席②	客席③	客席④	客席⑤	客席⑥	客席⑦	客席⑧
場所	1・2列目	親子室	3列目		4列目	2階席壁面	1階席オク壁面	1階席ココ壁面

客席・・・ダウンライト

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
名称	FL①	FL②	FL③	FL④	FL⑤	FL⑥		
場所	1列目	2・3列目	4・5列目	6・7列目	8列目	2階席壁面		

FL・・・蛍光灯

